

I8B

Inseritore indirizzabile su bus seriale RS485 per chiavi di prossimità



Caratteristiche principali

- **Inseritore indirizzato 4 led per chiavi di prossimità collegabile su bus seriale RS485 per centrali serie NET, ETR, VIDOMO, TITANIA ed ET4.**
- **Colore bianco**
- **Compatibile con chiavi di prossimità M4 e M4LED.**
- **4 spie di visualizzazione dello stato funzionale della centrale o dell'impianto.**
- **Programmabile mediante dipswitch a bordo.**
- **Dotato di uscita a collettore aperto**
- **L'inseritore è disponibile in vari colori e consente l'inserimento in flange della serie Ticino Magic. Inoltre, grazie a specifici adattatori opzionali è installabile in una vasta gamma di flange**

Dati tecnici

Modello	I8B
Codice di magazzino	OCINS0100700
Programmazione	Selettore miniatura posto sul lato destro dell'inseritore per la programmazione del codice di identificazione e della funzionalità del led di visualizzazione
Uscite	Uscita O.C. 40mA max. utilizzabile in funzione del firmware della centrale
Connessioni	Morsettiera di collegamento
LED	<ul style="list-style-type: none"> • Allarme e guasti • Anomalia di sistema • Stato della centrale • Linee in anomalia • 4 LED per posizionamento chiave di prossimità
Linee compatibili	ETR, ET4, NET, VIDOMO, TITANIA
Temperatura di funzionamento	-10 / +45°C certificati dal costruttore
Dimensioni/peso	L 21 x H 42 x P 46 mm, 20g
Colore	Bianco
Assorbimento	30mA
Alimentazione	12Vcc prelevati dalla linea RS485
Livello di prestazione	III
Normative	Certificata IMQ EN50131-3:2009 grado 2 classe ambientale II, EN50131:2008.
Dotazione	Manuale tecnico